

# PERFORM 4500 GAZ

## 4.9 kVA

jednostki napędowe marki **KOHLER**

**PERFORM 4500 GAZ** Jednofazowy agregat prądowórczy przeznaczony do intensywnej pracy.  
**Wyprodukowany we Francji przez firmę SDMO.**  
 Silnik Kohler OHV CH 395, Moc 4.9 kVA / **LPG lub benzyna**

### Opis agregatu

**Cechy produktu:** **Gwarancja 36 m-cy lub 2000h**  
**Profesjonalny silnik OHV Kohler**  
**Solidna i zwarta konstrukcja**  
**Wyłącznik automatyczny**  
**Zabezp. niskiego poziomu oleju**

**Producent:** SDMO Industrie Francja - ISO 9001  
**Certyfikat:** CE



### Dane techniczne

Typoszereg	<b>Perform</b>
Częstotliwość [ Hz ]	<b>50</b>
Moc maksymalna [ kW ]	<b>3.9 LPG / 4.2 benzyna</b>
Moc maksymalna [ kVA ]	<b>4.9 LPG / 5.25 benzyna</b>
Napięcie znamionowe [ V ]	<b>230</b>
Ilość faz	<b>1 - 230 V</b>
Ciśnienie fali akustycznej [ Lw(A) ]	<b>97</b>
Poziom hałasu [ dB(A) - 1m ]	<b>83</b>
Poziom hałasu [ dB(A) - 7m ]	<b>69</b>

### Silnik

Producent	<b>KOHLER</b>
Typ	<b>CH 395</b>
Klasa	<b>OHV</b>
Rozruch	<b>Ręczny</b>
Rodzaj paliwa	<b>LPG / Benzyna bezołowiowa</b>
Czas pracy autonomicznej [ h ]	<b>w zależności od poj. butli / 4.3</b>
Zużycie paliwa [ l/h ]	<b>1.1 kg/h - 1.7 l/h</b>
Pojemność zbiornika paliwa [ l ]	<b>- / 7.3</b>
Zabezpieczenie niskiego poziomu oleju	<b>Tak</b>
Pojemność silnika [ cm <sup>3</sup> ]	<b>277</b>
Pojemność miski olejowej [ l ]	<b>1.1</b>

### Prądnica

Regulacja	<b>Mechaniczna</b>
Klasa ochrony	<b>IP 23</b>
Klasa izolacji	<b>H</b>

### Wymiary

Długość / Szerokość / Wysokość [ cm ]	<b>71 / 55.5 / 49</b>
Masa sucha [ kg ]	<b>63</b>

### Gniazda wyjściowe

**2 x 230V 10/16A**

### Akcesoria



#### R 01

Panel zawierający bezpiecznik różnicowo-prądowy 30mA i gniazdo.



#### R 05 M

Ręczny przełącznik źródeł zasilania dla generatorów jednofazowych. Odpowiedni do podłączenia generatora w domu.



#### RKB1

Zestaw kółek transportowych dla generatorów o mocy 6 kW (średnica koła wózka: 300 mm)



#### RBH 1

Olej silnikowy. 1L butla oleju, 20 w kartonie (SAE 10W30)



#### RBH 0,5

Olej silnikowy. 0,5L butla oleju, 24 w kartonie (SAE 10W30)



#### RH 1

Pokrowiec - osłona na generator i pompy wodne



#### RPM

Zestaw wtyczek  
 2 x 16A / 230V; 1 x CEE: 16A / 230V;  
 1 x 32A / 230V; 1 x 16A / 400V



#### RPQ

Sonda uziemiająca 1m z kablem 2m

