

PERFORM 3000

3.75 kVA

PERFORM 3000 Jednofazowy agregat prądowórczy przeznaczony do intensywnej pracy.
Wyprodukowany we Francji przez firmę SDMO.
 Silnik Kohler OHV CH 270, Moc 3.75 kVA / **benzyna**

Opis agregatu

Cechy produktu: **Gwarancja 36 m-cy lub 2000h**
Profesjonalny silnik OHV Kohler
Solidna i zwarta konstrukcja
Wyłącznik automatyczny
Zabezp. niskiego poziomu oleju

Producent: SDMO Industrie Francja - ISO 9001
Certyfikat: CE



Dane techniczne

Typoszereg	Perform
Częstotliwość [Hz]	50
Moc maksymalna [kW]	3
Moc maksymalna [kVA]	3.75
Napięcie znamionowe [V]	230
Ilość faz	1 - 230 V
Ciśnienie fali akustycznej [Lw(A)]	96
Poziom hałasu [dB(A) - 1m]	83
Poziom hałasu [dB(A) - 7m]	73

Silnik

Producent	KOHLER
Typ	CH 270
Klasa	OHV
Rozruch	Ręczny
Rodzaj paliwa	Benzyna
Czas pracy autonomicznej [h]	3.2
Zużycie paliwa [l/h]	1.3
Pojemność zbiornika paliwa [l]	4.1
Zabezpieczenie niskiego poziomu oleju	Tak
Pojemność silnika [cm ³]	208
Pojemność miski olejowej [l]	0.6

Prądnica

Regulacja	Mechaniczna
Klasa ochrony	IP 23
Klasa izolacji	H

Wymiary

Długość / Szerokość / Wysokość [cm]	65 / 51 / 46
Masa sucha [kg]	43

Gniazda wyjściowe

2 x 2P + T 230V 10/16A

Akcesoria



R 01 C
 Panel zawierający bezpiecznik różnicowo-prądowy 30mA i gniazdo.



R 05 M
 Ręczny przełącznik źródeł zasilania dla generatorów jednofazowych. Odpowiedni do podłączenia generatora w domu.



R 06 B
 Zestaw kółek transportowych dla generatorów o mocy 6 kW (średnica koła wózka: 300 mm)



RBH 1
 Olej silnikowy. 1L butla oleju, 20 w kartonie (SAE 10W30)



RBH 0,5
 Olej silnikowy. 0,5L butla oleju, 24 w kartonie (SAE 10W30)



RH 0
 Pokrowiec - osłona na generatory i pompy wodne



RPM
 Zestaw wtyczek
 2 x 16A / 230V; 1 x CEE: 16A / 230V;
 1 x 32A / 230V; 1 x 16A / 400V



RPQ
 Sonda uziemiająca 1m z kablem 2m

